

HONDA

POWERED BY HONDA AGREGAT ECT18000TE AVR

ECT18000TE-AVR

Cene sa PDV-om:

13.703,00 KM



SVE ŠTO JE POTREBNO ZA RAD

Modeli EC asortimana su radne pčele našeg asortimana agregata.

Nadaleko poznati po svojoj izdržljivosti i minimalnim zahtevima za održavanje, naši robusni generatori EC serije su veoma popularan izbor. Dizajnirani su sa osnovnom vrednošću jednostavnog dizajna za pouzdano pokretanje i izuzetnu izdržljivost obezbeđujući sirovu snagu za uređaje u najtežim uslovima rada, od najsurovijeg okruženja do najsurovijih i najzahtevnijih vanrednih situacija.

Pokreću ih Honda 4-taktni motori iz komercijalnog GKS asortimana, izuzetno su pouzdani zahvaljujući Oil Alert™ funkciji koja gasi motor ako nivo ulja padne ispod bezbednog nivoa, sprečavajući skupa oštećenja. Motor i alternator imaju gumene nosače unutar cevastog čeličnog okvira, ofarbanog specijalnom bojom koja sprečava klizanje ruku, a omogućava smanjenje vibracija, povećanu zaštitu i lako podizanje.

Tehničke specifikacije

Znamka Powered by HONDA

Model ECT18000TE-AVR

Marka / Tip Sincro FT2MGS

Nominalna voltaža 230V / 400V

Frekvenca 50 Hz

Stupanj zaštite IP23

Maksimalna snaga (kVA) - 1~230V 6,0

Dugotrajna snaga (kVA) - 1~230V 5,3

Maksimalna snaga (kVA) - 3~400V 17,5

Dugotrajna snaga (kVA) - 3~400V 16

Dugotrajna snaga (A) - 1~230V 23

Dugotrajna snaga (A) - 3~400V 23

Starter Električni

Regulacija napona AVR

Uljna zaštita DA

Pokazivač količine goriva -

Avtomatska regulacija motorja DA / Honda ECO Throttle

Brojač radnih sati DA

Utičnice 1~230V 1x 230V-16A (šuko)

Utičnice 3~400V 1x CEE 400V 32A 5P

Marka / Model Honda iGX800

Snaga motora (kW) 16,0

Obrtaji motora 3000 obr./min.

Cilindri 2

Gorivo Bencin

Ubrizgavanje goriva Injektor

Paljenje Tranzistorski

EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)

Hlađenje Zračno

Zapremina 779 cm³

Potrošnja goriva ; 75% opterećenje 5,6 l/h

Kapacitet spremnika za gorivo 20,0 litrov

Avtonomija; 75% opterećenje 3,6 h

Razina buke 76 dB(A) - 7m

Dimenzije (D x Š x V) 102x55x60cm

Masa 165 kg