HONDA

HONDA AGREGAT EG4500 CL

EG4500CLGWT1

Cene sa PDV-om: 4.990,00 KM



Opis

Honda Generator EG4500 CL – Pouzdan Izvor Električne Snage za Najzahtjevnije Zadatke

Honda Generator EG4500 CL je visoko učinkovit i pouzdan izvor električne snage dizajniran da zadovolji najzahtjevnije zadatke. Sa svojom snagom, izdržljivošću i brojnim funkcijama, idealan je za profesionalne korisnike, građevinare i sve koji trebaju pouzdanu električnu opskrbu na terenu.

Snaga i Performanse: EG4500 CL ima maksimalnu snagu od 4,5 kVA pri jednofaznom naponu od 230V, sa trajnom snagom od 4,0 kVA. Ova impresivna snaga omogućava napajanje mnogih uređaja i alata sa lakoćom.

Pouzdan Motor: Generator je opremljen snažnim motorom Honda GX390 snage 11,1 KS (8,2 kW) i brojem okretaja motora od 3600 o/min. Ovaj motor je poznat po svojoj robusnosti i trajnosti.

Veliki Kapacitet Goriva: S rezervoarom za gorivo od 24 litara, EG4500 CL može raditi do 9,5 sati pri 75% opterećenju, što je idealno za dugotrajne projekte i zadatke.

Indikator Nivoa Goriva i D-AVR: Indikator nivoa goriva omogućava vam jednostavno praćenje preostalog goriva. Generator je također opremljen s D-AVR sustavom (Digital-Automatic Voltage Regulator) koji osigurava stabilan napon čak i pri promjenjivim opterećenjima.

Automatska Regulacija Motora i Honda ECO Throttle: Automatska regulacija motora i Honda ECO Throttle funkcija doprinose uštedi goriva i smanjenju buke tokom rada.

Utikači i Prenosiv Dizajn: Generator ima 2x 230V-16A utičnice za električne uređaje. Unatoč svojoj snazi, prenosiv je i jednostavan za premještanje na različite lokacije.

Tih Rad: Bučnost od 81 dB(A) na udaljenosti od 7 m je relativno niska s obzirom na visoku snagu ovog generatora.

Honda Generator EG4500 CL je izuzetno pouzdan i moćan izvor električne snage koji će se nositi čak i sa najzahtjevnijim zadacima. Sa svojom snagom, izdržljivošću i pouzdanošću marke Honda, odličan je investicija za profesionalnu upotrebu.

Tehničke specifikacije

Znamka HONDA
Model EG4500 CL
EAN koda 3830074350056
Marka / Tip HONDA
Nominalna voltaža 230V
Frekvenca 50 Hz
Stupanj zaščite IP23
Maksimalna snaga (kVA) – 1~230V 4,5
Dugotrajna snaga (kVA) – 1~230V 4,0
Maksimalna snaga (kVA) – 3~400V –
Dulgotrajna snaga (kVA) – 3~400V –
Dulgotrajna snaga (A) – 1~230V 17,4
Dulgotrajna snaga (A) – 3~400V –
Starter Ručni
Regulacija napona D-AVR
Uljna zaštita DA
Pokazivač količine goriva DA
Avtomatska regulacija motorja DA / Honda ECO Throttle
Utičnice 1~230V 2x 230V-16A (šuko)
Utičnice 3~400V –
Marka / Model Honda GX390
Snaga motora (kW) 8,2
Obrtaji motora 3000 obr./min.
Cilindri 1
Gorivo Bencin
Ubrizgavanje goriva Razplinjač
Paljenje Tranzistorski
EU emisijske norme EURO 5 (Stage V)
Hlađenje Zračno
Zapremina 389 cm^3
Potrošnja goriva ; 75% opterečenje 2,5 l/h
Kapacitet spremnika za gorivo 24,0 litrov
Avtonomija; 75% opterečenje 9,5 h
Razina buke 79 dB(A) – 7m
Dimenzije (D x Š x V) 68x53x57cm
Masa 79 kg